

Dosdimmer

DIM-01
E 13 777 01



Dosdimmer är en universaldimmer med två separata ingångar. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.


- Upp till 300 VA.
- Två ingångar för styrning med exempelvis återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt.
- Justerbar min-, max- samt startnivå.
- Tidsfunktioner såsom astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last

Halogen/glödljus (230 V)	0-300 W
LED-ljuskällor/drivdon (230 V bakkant)	0-200 VA
LED-ljuskällor/drivdon (230 V framkant)	0-100 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-300 VA

Använd ej med: lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm²

LASTTYP

Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara
Överlast mjukvara

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

