

**BS 18 LTX Impuls (602191500) Batteri bor-skrutrekker**  
**18V 2x4Ah Li-Power; Lader ASC 55; metaBOX 145 L**

Bestillingsnr. 602191500  
EAN 4007430238818



Substituerende bilde



- Robust bor-skrutrekker med maksimal ytelse for tung bruk
- Impulsdrift som kan kobles inn for utskruing av skruer som sitter fast og presis boring i glatte overflater
- Sterk Metabo 4-pols motor for rask boring og skruing
- Overbelastningsvern; beskytter motoren mot overoppheting
- Spindel med innvendig sekskant for skrubits; arbeide uten chuck
- Spennhals Ø 43 mm for variert bruk
- Integreert arbeidslys for optimal belysning av arbeidet
- Robust girhus i trykkstøpt aluminium for optimal varmeavledning og lang levetid
- Med praktisk beltekrok og bitsholder, kan festes på høyre eller venstre side
- Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring
- Kombinerbar med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniske opplysninger

### Ref.verdier

Type batteri	Li-Power
Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2 x 4 Ah
Maks. moment mykt	55 Nm
impulsmoment	60 Nm
Maks. moment hardt	110 Nm
Innstillbart moment	1.5 - 24 Nm
Bor-Ø stål	13 mm
Bor-Ø i mykt tre	65 mm
hastigheter	0 - 500 / 0 - 1700 /min
chuckspennvidde	1.5 - 13 mm
Vekt uten batteri	1.7 kg
Vekt med batteri	2.3 kg

### Vibrasjon

Metallboring	2.5 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Skruing uten slag	2.5 m/s <sup>2</sup>
Måleusikkerhet K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Støyutslipp

lydtrykknivå	80 dB(A)
Lydeffektnivå (LwA)	91 dB(A)
Måleusikkerhet K	3 dB(A)

## Leveringsomfang

Selvspennende chuck Futuro Plus med metallhylse  
 Ekstrahåndtak  
 Beltekrok og bitsdepot  
 2 Li-Power batterier (18 V/4,0 Ah)  
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L